

Таблица взрывозащищенных двигателей

Тип двигателя	Синхронная частота вращения, об/мин	Н <sub>у</sub> , кВт	Масса, кг
АИМ63А4	1500	0,25	5,1
АИМ63В4	1500	0,37	6
АИМ71А4	1500	0,55	8,1
АИМ71В4	1500	0,75	9,4
АИМ71А6	1000	0,37	8,6
АИМ71В6	1000	0,55	9,9
АИМ80А4	1500	1,1	11,9
АИМ80В4	1500	1,5	13,8
АИМ80А6	1000	0,75	11,6
АИМ80В6	1000	1,1	15,3
АИМ90L2	3000	3	61
АИМ90L4	1500	2,2	50
АИМ90L6	1000	1,5	19
АИМ100S2	3000	4	66
АИМ100L2	3000	5,5	80
АИМ100S4	1500	3	53
АИМ100L4	1500	4	60
АИМ100L6	1000	2,2	57
ВА112М2	3000	7,5	79,5
ВА112М4	1500	5,5	79
ВА112МА6	1000	3	73,5
ВА112МВ6	1000	4	78
ВА112МА8	750	2,2	73,5
ВА112МВ8	750	3	77,5
ВА132S4	1500	7,5	86
ВА132М4	1500	11	102
ВА132S6	1000	5,5	81
ВА132М6	1000	7,5	100
ВА132S8	750	4	85
ВА132М8	750	5,5	99
ВА160М4	1500	18,5	190
ВА160S4	1500	15	175
ВА160S6	1000	11	175
ВА160М6	1000	15	200
ВА160S8	750	7,5	175
ВА160М8	750	11	195
ВА180S4	1500	22	205
ВА180М4	1500	30	234
ВА180М6	1000	18,5	225
ВА180М8	750	15	225
ВА200М4	1500	37	295
ВА200L4	1500	45	320
ВА200М6	1000	22	285
ВА200L6	1000	30	320
ВА200L8	750	22	310
ВА200М8	750	18,5	285
ВА225М4	1500	55	380
ВА225М6	1000	37	379
ВА225М8	750	30	380
ВА250S6	1000	45	934
ВА250М6	1000	55	989
ВА250S8	750	37	1605
ВА250М8	750	45	820
АИМ280S6	1000	75	862
АИМ280М6	1000	90	972
АИМ280S8	750	55	910
АИМ280М8	750	75	1040

**Примечание:**

- Электродвигатели также имеют обозначения:
  - 63 и 71 габаритов АИМЛ, АИМ, 4ВР
  - 80 габаритов АИМ, ВА
  - 90, 100 габаритов 4ВР, АИМ.